

GIRO

GIRO 1 & 7

1- oder 7-Kanal-Design-Handsender 433 Mhz

Eigenschaften

Artikelnr.	Giro 1-Kanal = 145401 Giro 7-Kanal = 145402 Giro LUX 1-Kanal = 145403 Giro LUX 7-Kanal = 145404
Batterietyp (inklusive)	2 x LR03 (AAA)
Übertragungsfrequenz	433,92 MHz
Decoder-System	Rolling-Code
Reichweite im Freien	150 m
Betriebstemperatur	-10 bis 55 °C
Abmessungen (mm)	160 x Ø30
Gewicht	100 g



Vorteile

- Exklusives Design
- Einfache Programmierung durch 3 Programmier Tasten auf der Rückseite beim Batteriefach
- Einfache Bedienung
- Mit AAA-Batterien
- Weißes Display mit hoher Helligkeit und Kanalanzeige
- Automatische Deaktivierung des Programmiermodus
- Giro 7 mit 7 Einzelkanälen und Gruppenkanal
- Nur für Giro LUX:
Mit Spezialtasten zur Aktivierung bzw. Deaktivierung des Sonnensensors.

GIRO WALL

Einkanal-Design-Wandsender

Eigenschaften

Artikelnr.	145405
Spannung	2,4V bis 3V =
Batterietyp	1 x CR2430
Übertragungsfrequenz	433,92 MHz
Modulation	AM/ASK
Decoder-System	Rolling-Code
Reichweite im Freien	150 m
Betriebstemperatur	-10 bis 55 °C
Abmessungen (mm)	78 x 78 x 10
Gewicht	95 g



Vorteile

- Einfache Montage
- Automatische Deaktivierung des Programmiermodus

